

ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto



SGM-101F - Misuratore di portata ad ultrasuoni di tempo di transito

0062

Servizi

Servizi post vendita

Manutenzione ordinaria, straordinaria, installazione, formazione del personale, parti di ricambio, calibarzione e taratura per gli strumenti di misura.



ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Descrizione prodotto

I misuratori SGM-101F funzionano secondo il principio della differenza del tempo di transito di impulsi ultrasonori.

Il grande vantaggio è nell'installazione, non essendo necessario tagliare la tubazione. I sensori vanno semplicemente fasciati sulla superficie esterna del tubo, ragione per cui pressione e aggressività del liquido da misurare non sono un problema per il misuratore. Il sistema misura in modo bidirezionale ed è idoneo per liquidi puliti o moderatamente sporchi.

Tipologie di trasduttori

Il modello in vendita può essere accoppiato a trasduttori per tubi da DN20 a DN4000 in base al modello selezionato.

Con i trasduttori sono inclusi anche le cinghie di fissaggio al tubo e i cavi di connessione da 5m.

Caratteristiche

Per liquidi conduttivi e non conduttivi

Range dal DN20 al DN4000

Protocollo MODBUS (opz.)

Accuratezza tipica della misura ±1%

Alimentazione 230Vac o 10÷30Vdc. Su richiesta anche 24V o 115V

Uscite 4÷20mA, impulsiva e di allarme

Trasduttori IP68; anche per alte temperature

Datalogger su scheda SD su richiesta

Uscita via MODBUS opzionale

Funzione Contacalorie



ComastriDistribution

Telefono: +390513510702

Mail: info@comastridistribution.com



Vai al prodotto

Caratteristiche generali

Dimensioni	H:200 mm L:120 mm P:77 mm	Peso	1 kg
Portata	±12m/s	Accuratezza	±1%
Temperatura	Da -30°C a +60°C	Classificazione IP	Trasmettitore: IP66. Trasduttori: IP68
Umidità	85% RH non condensante (40°C)	Uscita	Selezione 4÷20m A o 0÷20mA
Uscita	Relè di uscita: n.1 per totalizzatore impulsi o	Ripetibilità	±0,2÷0,5%
	allarmi		
Display	Portata istantanea e totale	Display	Portata istantanea e totale